

serie **TX** T0.6XE (para 0.6 LPS)

- Impulsores, difusores, tazones, camisa, eje y cople en acero inoxidable
- Sello mecánico tipo cartucho en carburo de silicio
- Rango de temperatura de operación del agua a bombear desde -15 °C a 120 °C
- Motor ALTAMIRA EFICIENCIA PREMIUM cerrado enfriado por ventilador (TCCV)
 - Temperatura ambiente 50 °C
 - Acoplamiento IEC 60 Hz / 3,500 RPM (2 polos)
- Máxima eficiencia: gasto 0.6 LPS (9.5 GPM)



Enerwell®
ARRANCADOR

A TENSION PLENA
EN GABINETE PLÁSTICO

RANGOS DE
AMPERAJE
1.6 - 32 A

AMPLIO RANGO
DE POTENCIAS
1/2 - 25 HP

ENSAMBLADO EN
MÉXICO



Servicio
Continuo



Protección
IP55



CÓDIGO DE MOTOBOMBA	HP	KW	MÁXIMA EFICIENCIA CARGA (m)	FASES X VOLTS	AMP. A PLENA CARGA 220 / 440	PESO NETO (kg) DE MOTOBOMBA TXE / TXN Breda DIN
T0.6XE05-2/P324	1/2	0.37	12	3 x 220 / 440	1.7/1	24
T0.6XE05-3/P324			19			
T0.6XE05-4/P324			25			
T0.6XE07-5/P324	3/4	0.55	32		2.4/1.4	25
T0.6XE07-6/P324			38			
T0.6XE10-7/P324			46			
T0.6XE10-8/P324	1	0.75	52		3.1/1.8	27
T0.6XE10-9/P324			59			
T0.6XE15-10/P324			66			
T0.6XE15-11/P324	1.5	1.1	72		4.5/2.4	30
T0.6XE15-12/P324			79			
T0.6XE15-13/P324			85			
T0.6XE20-15/P324	2	1.5	101		5.9/3.5	40
T0.6XE20-17/P324			114			
T0.6XE30-19/P324			131			
T0.6XE30-21/P324	3	2.2	142		8.6/4.6	45
T0.6XE30-23/P324			156			
T0.6XE30-25/P324			169			
T0.6XE40-27/P324	4	3	185		11.4/6.1	55

*CÓDIGO DE ARRANCADOR SUGERIDO
AEWTP 1.6-2.5/220
AEWTP 1.6-2.5/220
AEWTP 1.6-2.5/220
AEWTP 1.6-2.5/220
AEWTP 1.6-2.5/220
AEWTP 2.5-4/220
AEWTP 2.5-4/220
AEWTP 2.5-4/220
AEWTP 4-6/220
AEWTP 4-6/220
AEWTP 4-6/220
AEWTP 4-6/220
AEWTP 5.5-8/220
AEWTP 5.5-8/220
AEWTP 7-10/220
AEWTP 7-10/220
AEWTP 7-10/220
AEWTP 9-13/220

NOTA: Para una adecuada protección y arranque de los motores trifásicos se recomienda instalar un arrancador **ENERWELL®**

*Arrancador sugerido de acuerdo a la relación de potencias y voltajes más comunes. Por favor seleccione el arrancador adecuado de acuerdo al voltaje disponible, la corriente consumida por el motor y el tipo de arranque deseado.

Las bombas **ALTAMIRA serie TXE** están disponibles sobre pedido en versión **TXN** (acero inoxidable 316).

Para calcular el precio de lista de las bombas modelo **TXN** tome el precio de lista del modelo **TXE** y multiplíquelo por 1.35.

Los motores de 1 HP a 3 HP están disponibles en voltaje monofásicos favor de consultar precios en la página 116.



QUIERO COMPRAR

Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

Juego de contrabridas para motobombas ALTAMIRA serie TX (incluyen tornillos y tuercas)

Material de construcción:
Bridas: Hierro vaciado
Tornillos y tuercas: Acero inoxidable 304

Material de construcción:
Bridas, tornillos y tuercas en acero inoxidable 304

KIT DE CONTRABRIDAS (venta por separado)

CÓDIGO	CONEXIONES		TIPO DE CONEXIÓN	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	INCLUYE
	SUCCIÓN	DESCARGA			
KB-DN32	1.25"	1.25"	Rosca NPT	Hierro vaciado	Tornillos, tuercas, arandelas, empaques y contrabridas
KB-DN32SS				Acero inox. 304	

NOTA: Se recomienda el uso de nuestras contrabridas para una adecuada instalación.