

serie **TX** T3.5XE (para 3.5 LPS)

- Impulsores, difusores, tazones, camisa, eje y cople en acero inoxidable
- Sello mecánico tipo cartucho en carburo de silicio
- Rango de temperatura de operación del agua a bombear desde -15 °C a 120 °C
- Motor ALTAMIRA EFICIENCIA PREMIUM cerrado enfriado por ventilador (TCCV)
 - Temperatura ambiente 50 °C
 - Acoplamiento IEC 60 Hz / 3,500 RPM (2 polos)
- Máxima eficiencia: gasto 3.5 LPS (55.4 GPM)



ARRANCADOR

A TENSION PLENA

EN GABINETE PLÁSTICO

RANGOS DE AMPERAJE
1.6 - 32 A

AMPLIO RANGO DE POTENCIAS
1/2 - 25 HP

CON INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO EN GABINETE METÁLICO

RANGOS DE AMPERAJE
1.6 - 80 A

AMPLIO RANGO DE POTENCIAS
1/2 - 60 HP

• CONFIABLES • MÚLTIPLES PROTECCIONES
• ALTA CALIDAD • ALTA EFICIENCIA

MÉXICO



Servicio Continuo



Protección IP55



CÓDIGO DE MOTOBOMBA	HP	KW	MÁXIMA EFICIENCIA CARGA (m)	FASES X VOLTS	AMP. A PLENA CARGA	PESO NETO (kg) DE MOTOBOMBA
T3.5XE10-1/P324	1	0.75	9	3 x 220 / 440	3.1/1.8	38
T3.5XE20-2/P324	2	1.5	19		5.9/3.5	48
T3.5XE30-3/P324	3	2.2	31		8.6/4.6	52
T3.5XE40-4/P324	4	3	43		11.4/6.1	61
T3.5XE40-5/P324			53			62
T3.5XE55-6/P324	5.5	4	66		14.2/7.5	66
T3.5XE75-7/P324	7.5	5.5	79		18.5/9.1	93
T3.5XE75-8/P324			90			95
T3.5XE75-9/P324			101			96
T3.5XE100-10/P324	10	7.5	113		24.7/12.5	105
T3.5XE100-12/P324			135			107
T3.5XE150-14/P324	15	11	161		41/19.4	146
T3.5XE150-16/P324			184			148
T3.5XE150-17/P324			195			149

*CÓDIGO DE ARRANCADOR SUGERIDO
AEWTP 2.5-4/220
AEWTP 5.5-8/220
AEWTP 7-10/220
AEWTP 9-13/220
AEWTP 9-13/220
AEWTP 12-18/220
AEWTP 17-25/220
AEWTP 17-25/220
AEWTP 17-25/220
AEWTP 23-32/220
AEWTP 23-32/220
AEWTP 30-40/220I
AEWTP 30-40/220I
AEWTP 30-40/220I

NOTA: Para una adecuada protección y arranque de los motores trifásicos se recomienda instalar un arrancador **ENERWELL®**

*Arrancador sugerido de acuerdo a la relación de potencias y voltajes más comunes. Por favor seleccione el arrancador adecuado de acuerdo al voltaje disponible, la corriente consumida por el motor y el tipo de arranque deseado.

Nota: Las bombas **ALTAMIRA serie TXE** están disponibles sobre pedido en versión **TXN** (acero inoxidable 316).

Para calcular el precio de lista de las bombas modelo **TXN** tome el precio de lista del modelo **TXE** y multiplíquelo por 1.35.

Los motores de 1 HP a 3 HP están disponibles en voltaje monofásicos favor de consultar precios en la página 116.



QUIERO COMPRAR

Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

Juego de contrabridas para motobombas ALTAMIRA serie TX
(incluyen tornillos y tuercas)

Material de construcción:
Bridas: Hierro vaciado
Tornillos y tuercas: Acero inoxidable 304

Material de construcción:
Bridas, tornillos y tuercas en acero inoxidable 304

KIT DE CONTRABRIDAS (venta por separado)

CÓDIGO	CONEXIONES		TIPO DE CONEXIÓN	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	INCLUYE
	SUCCIÓN	DESCARGA			
KB-DN40	1.5"	1.5"	Rosca NPT	Hierro vaciado	Tornillos, tuercas, arandelas, empaques y contrabridas
KB-DN40SS				Acero inox. 304	

NOTA: Se recomienda el uso de nuestras contrabridas para una adecuada instalación.