

serie /TX T13XE (para 13 LPS)

- Impulsores, difusores, tazones, camisa, eje y cople en acero inoxidable
- Sello mecánico tipo cartucho en carburo de silicio
- Rango de temperatura de operación del agua a bombear desde -15 °C a 120 °C
- Motor ALTAMIRA EFICIENCIA PREMIUM cerrado enfriado por ventilador (TCCV)
 - Temperatura ambiente 50 °C
 - Acoplamiento IEC 60 Hz / 3,500 RPM (2 polos)
- Máxima eficiencia: gasto 13 LPS (206 GPM)



ARRANCADOR

A TENSIÓN PLENA

EN GABINETE PLÁSTICO

RANGOS DE AMPERAJE
1.6 - 32 A

AMPLIO RANGO DE POTENCIAS
1/2 - 25 HP

CON INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO EN GABINETE METÁLICO

RANGOS DE AMPERAJE
1.6 - 80 A

AMPLIO RANGO DE POTENCIAS
1/2 - 60 HP

A TENSIÓN REDUCIDA TIPO AUTOTRANSFORMADOR

RANGOS DE AMPERAJE
10 - 390 A

AMPLIO RANGO DE POTENCIAS
7.5 - 300 HP

• CONFIABLES • MÚLTIPLES PROTECCIONES • ALTA CALIDAD • ALTA EFICIENCIA

REGISTRADO EN MÉXICO



Servicio Continuo



Protección IP55



CÓDIGO DE MOTOBOMBA	HP	KW	MÁXIMA EFICIENCIA CARGA (m)	FASES X VOLTS	AMP. A PLENA CARGA	PESO NETO (kg) DE MOTOBOMBA	*CÓDIGO DE ARRANCADOR SUGERIDO
T13XE75-1-1/P324	7.5	5.5	24	3 x 220 / 440	18.5/9.1	111	AEWTP 17-25/220
T13XE100-1/P324	10	7.5	30		24.7/12.5	120	AEWTP 23-32/220
T13XE150-2-2/P324	15	11	51		41/19.4	165	AEWTP 30-40/220I
T13XE150-2-1/P324			56				AEWTP 30-40/220I
T13XE200-2/P324	20	15	61		52.8/28.9	175	AEWTP 37-50/220I
T13XE250-3-2/P324	25	18.5	82		60.4/30.1	204	AEWTP 23-32/440
T13XE250-3-1/P324			87				AEWTP 23-32/440
T13XE250-3/P324			92				AEWTP 23-32/440
T13XE300-4-2/P324			112				AEWTR+/29-42/440
T13XE400-4-1/P324	40	30	121		97.8/48.5	315	AEWTR+/42-70/440
T13XE400-4/P324			126				AEWTR+/42-70/440
T13XE400-5-2/P324			147				AEWTR+/42-70/440
T13XE400-5-1/P324			152				AEWTR+/42-70/440
T13XE400-5/P324	50	37	157		118/59	336	AEWTR+/42-70/440
T13XE500-6-2/P324			178				AEWTR+/42-70/440
T13XE500-6-1/P324			186				AEWTR+/42-70/440
T13XE500-6/P324			190				AEWTR+/42-70/440
T13XE600-7-2/P324	60	45	215		143.5/71.5	398	AEWTR+/70-80/440
T13XE600-7-1/P324			221				AEWTR+/70-80/440
T13XE600-7/P324			226				AEWTR+/70-80/440

NOTA: Para una adecuada protección y arranque de los motores trifásicos se recomienda instalar un arrancador **ENERWELL®**

*Arrancador sugerido de acuerdo a la relación de potencias y voltajes más comunes. Por favor seleccione el arrancador adecuado de acuerdo al voltaje disponible, la corriente consumida por el motor y el tipo de arranque deseado.

Nota: Las bombas **ALTAMIRA serie TX** están disponibles sobre pedido en versión **TXE** (acero inoxidable 304).

Para calcular el precio de lista de las bombas modelo **TXE** tome el precio de lista del modelo **TX** y multiplíquelo por 1.3

Para calcular el precio de lista de las bombas modelo **TXN** tome el precio de lista del modelo **TX** y multiplíquelo por 1.76



QUIERO COMPRAR

Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

Juego de contrabridas para motobombas ALTAMIRA serie TX (incluyen tornillos y tuercas)

Material de construcción:
Bridas: Hierro vaciado
Tornillos y tuercas: Acero inoxidable 304

Material de construcción:
Bridas, tornillos y tuercas en acero inoxidable 304

KIT DE CONTRABRIDAS (venta por separado)

CÓDIGO	CONEXIONES		TIPO DE CONEXIÓN	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	INCLUYE
	SUCCIÓN	DESCARGA			
KB-DN80	3"	3"	Rosca NPT	Hierro vaciado	Tornillos, tuercas, arandelas, empaques y contrabridas
KB-DN80SS					

NOTA: Se recomienda el uso de nuestras contrabridas para una adecuada instalación.